

Właściwości:

- Stacja bazowa obsługuje do 4 słuchawek.
- Obsługuje standardy 2.4GHz DCT, 1.8GHz, DECT 6.0 (opcja)
- Szybkie ładowanie baterii w słuchawce
- Czas czuwania: 7 dni
- Czas rozmawiania: 10 godzin
- Zasięg: do 200m od jednostki bazowej
- Regulacja poziomu głośności i dzwonka w jednostce bazowej i słuchawce
- Przyciski „Flash”, „Redia” i „Hold” w jednostce bazowej i słuchawce
- Auto Online™ - automatyczne rozłączenie w przypadku sygnału zajętości
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii w słuchawce
- Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia zasięgu
- Easy Retrieval™ - świetlne powiadomienie o oczekującej wiadomości (z przyciskiem odbioru)
- DoublePlates™ - podwójny system informacji : na klawiaturze i dodatkowej tabliczce
- Cord Tray™ - przewód słuchawki umieszczony w specjalnej podstawie
- Auto-Gone Redial™ - ostatnio wybierany numer znika po określonym czasie
- E2PROM One-Touch Call™ - trwale zapisane przyciski szybkiego wybierania
- One-Touch Call Clone™ - łatwe programowanie przycisków

Specyfikacja:

- Moc wyjściowa (średnia) : 4mW
- Modulacja: GFSK
- Procedura duplexowa: TDMA
- Tonowe wybieranie numeru (DTMF)
- Czułość odbiornika: ≤ -85 dBm
- Zasilanie: 9V DC
- Czas czuwania: 7 dni
- Czas rozmawiania: 10 godzin
- Bateria: NI-MH 3.6V 700mA
- Możliwość zaprogramowania długości sygnału Flash : 100ms~1000ms, 600ms (standardowo)
- Zasilanie sygnalizacji powiadomienia o wiadomości: standard 90~150V DC w zależności od centrali PBX

REGALSTAR Cordless Phone HWD(48)TSD-10S



Kontakt

M I L SYSTEM

hotel equipment

11-034 Stawiguda
ul. Jarzębinowa 84

tel. (89) 5273242
tel. (89) 5273243
fax (89) 5235000

telefony@milsystem.pl

**Firma M.I.L.-SYSTEM jest
wyłącznym przedstawicielem
i dystrybutorem marki Bittel
na Polskę**